

הכנה מראש בשלב תכנון נגרות/משטח עבודה:

1. **פתח בשיש/משטח עבודה 172X68 מ"מ בדיוק! לביצוע בשלב הייצור בלבד.**
2. פתח בפלטת עץ ארון תחתון (תחת השיש) 250X250 מ"מ – יבוצע במידה והארון (תחת השיש/פלטת עבודה) סגור על מנת לאפשר הידוק תחתון של פנל ה-SLIDE IT ישירות לחלקו התחתון של השיש.
3. **חלל נדרש כלפי מטה (עומק) כ- 10 ס"מ.** יש לקחת בחשבון יצירת אפשרות בחלל הארון (ע"י פירוק מגירות לדוגמא) לגישה נוחה לחלקו התחתון של הפנל על מנת להדקו ע"י ברגים/תפסים בעת ההתקנה/פרוק. *****הידוק הפנל למשטח העבודה/שיש מתבצע דרך חלקו התחתון ויש לתכנן גישה לביצוע פעולה זו*****

דרישות חשמל:

לחיבור הפנל יש לדאוג ל-2 שקעי חשמל צמודים (כדוגמת N2) במרחק של עד 1 מ' ממיקום הפנל ובצורה נוחה ובטיחותית למעבר הכבלים.
ה-SLIDE IT מתחבר לחשמל בתצורת תקע/שקע: תקע אחד הינו ההזנה לשקעים והתקע השני הוא ספק לטעינת USB.

מיקום:

מיקומו המומלץ של פנל הסלייד הוא בדפנות האי / ארון / שולחן. המוצר עשוי מ-100% אלומיניום ואין חשש להיווצרות חלודה או קורוזיה.
ניתן להתקינו גם במשטח העבודה (העליון) אך במיקרה זה יש לקחת בחשבון שהסלייד אינו מוגן הרמטית לחדירת מים (בייחוד במצב פתוח).
בהתקנה עילית אין להתקינו בקרב ברז/כיור או אזורים רטובים אחרים.
בנוסף על מנת לשמור על מכסה האלומיניום אנודיזי מפני התזות נוזלים חמים מומלץ להרחיקו מכיריים כ-60 ס"מ לפחות.

הוראות שימוש:

ניתן להזיז את הפנל העליון לפי הצורך ולהשתמש בשקעים/שקעי טעינה.

אזהרה:

במידה ונשפכו מים/נוזל על שקעי החשמל במצב פתוח, יש לנתק את הפנל מהחשמל באופן מיידי!
החזרת הפנל לחשמל תבוצע לאחר בדיקת חשמלאי מוסמך בלבד!
אין לנקות את הפנל עם מטלית רטובה כשהוא מחובר לחשמל!!!
לניקוי יסודי יש לנתק אותו מהחשמל ולעבור בעדינות עם מטלית לכה.
בזמן פרוק/הרכבה פנל ה-SLIDE IT יש לנתקו מרשת החשמל.

